

HP Pro x360 435 13,3" G9 bærbar pc



Elegant, effektiv og særdeles sikker, konvertibel pc

Opnå de bedste resultater med en HP Pro x360 435 konvertibel pc med høj ydeevne i virksomhedsklassen. Det elegante og fleksible 360°-design tilpasser sig din måde at arbejde på, samtidig med at du får omfattende kraft, sikkerhed og holdbarhed, så du nemt kan klare hele arbejdsdagen.



*Billedet kan variere fra det reelle produkt

HP anbefaler Windows 11 Pro til virksomheder

Alsiddigt 360°-design

- Den elegante og slanke HP Pro x360 435 tilpasser sig din arbejdsdag. Fire tilstande gør det nemt for dig at skabe, præsentere og samarbejde på en behagelig måde, uanset hvor du arbejder fra.

Kraft i virksomhedsklassen

- Du får den nyeste AMD-processor² i HP Pro x360 435, så du kan blive endnu mere produktiv med lang batteritid og Wi-Fi 6³ med HP Extended Range Wireless LAN. Docking med ét USB-C® -kabel giver fleksibilitet og mulighed for at bruge dit vigtige tilbehør.⁴

Beskyttet af HP Wolf Security

- HP Wolf Security for Business skaber et hardwareforstærket forsvar, der altid er aktiveret og robust. Lige fra BIOS til browser, over, i og under operativsystemet medvirker disse løsninger, som konstant videreudvikles, til at beskytte din pc mod nye trusler.⁵
- Uanset om arbejdet fører dig byen rundt eller blot forskellige steder på kontoret, er HP Pro x360 435 bygget til at holde. Pc'en, som er slidstærk og alligevel let, tynd og elegant er udviklet med anodiseret aluminium i tastatur og låg.
- Aktivér nyudviklet hardware og software fra HP med myHP-appen. Denne ene app giver dig adgang til indstilling af lyd og video, programmerbare taster og meget mere.⁶
- Malware udvikler sig hurtigt, og traditionel antivirus genkender ikke altid nye angreb. Beskyt din pc mod nye angreb med HP Sure Sense, der bruger dyb indlærings-AI til at levere fremragende beskyttelse mod avanceret malware.⁸
- Firmwareangreb kan ødelægge din pc fuldstændigt. Beskyt dig med HP Sure Start Gen7, det selvreparerende BIOS, som automatisk gendanner sig selv efter angreb eller beskadigelse.⁷
- Bloker øjeblikkeligt nysgerrige blikkes mulighed for at se din skærm med mulighed for HP Sure View Reflect, der producerer en kobberreflekterende finish, når skærmen ses fra siden, hvilket gør, at den er ulæselig.⁹
- Arbejd hvor som helst, også på travle netværk, med en hurtig og pålidelig trådløs forbindelse. HP Pro x360s Wi-Fi 6 trådløse LAN-modul understøtter HP Extended Range Wireless LAN.³
- Indfang verden omkring dig med et valgfrit system med to kameraer med endnu et kamera på tastaturet, som er perfekt til at tage fotos og videoer i tablet-tilstanden.¹⁰
- Nem adgang til HP Pro Slim Rechargeable Pen (ekstraudstyr) for at fastholde, skabe og præsentere dine bedste ideer. Fastgør og lad op via stationen med USB-kabel til en pen, som altid er klar og inden for rækkevidde.¹¹
- Nu får du at vide, hvis nogen har forsøgt at åbne låget på din pc takket være et system med en lås, som finder ud af, om nogen har prøvet at trænge ind.¹²
- Gå hurtigt fra mobil til desktop, så du bliver endnu mere produktiv, med et USB Type-C®-kabel fra din laptop til dine skærme og enheder.
- Forstærk din datasikkerhed med flerfaktorgodkendelse med mulighed for fingeraftrykslæser og IR-kamera med ansigtsgenkendelse.¹³
- Start hurtigt pc'en op, læs og skriv data og åbn programmer endnu hurtigere på din pc med et stabilt og effektivt solid state drive.

HP Pro x360 435 13,3" G9 bærbar pc Tabel over specifikationer



*Billedet kan variere fra det reelle produkt

Tilgængelige operativsystemer	Windows 11 Pro ¹ Windows 11 Pro Education ¹ Windows 11 Home – HP anbefaler Windows 11 Pro til erhverv ¹ Windows 11 Home Single Language ¹ Windows 11 Home Single Language – HP anbefaler Windows 11 Pro til erhverv ¹ Windows 11 Pro (med forhåndsinstalleret Windows 10 Pro-nedgradering) ^{1,2} FreeDOS
Processorfamilie ⁶	AMD Ryzen™-processor
Tilgængelige processorer ^{3,4,5,6}	AMD Ryzen™ 7 PRO 5875U med AMD Radeon™-grafikkort (basisclockfrekvens på 2,0 GHz, maks. boost-clockfrekvens på op til 4,5 GHz, 16 MB L3-cache, 8 kerner, 16 tråde); AMD Ryzen™ 7 5825U med AMD Radeon™-grafikkort (basisclockfrekvens på 2,0 GHz, op til 4,5 GHz maks. boost-clockfrekvens, 16 MB L3-cache, 8 kerner, 16 tråde); AMD Ryzen™ 5 PRO 5675U med AMD Radeon™-grafikkort (basisclockfrekvens på 2,3 GHz, op til 4,3 GHz maks. boost-clockfrekvens, 16 MB L3-cache, 6 kerner, 12 tråde); AMD Ryzen™ 5 5625U med AMD Radeon™-grafik (basisclockfrekvens på 2,3 GHz, maks. boost-clockfrekvens på op til 4,3 GHz, 16 MB L3-cache, 6 kerner, 12 tråde); AMD Ryzen™ 3 5425U med AMD Radeon™-grafikkort (basisclockfrekvens på 2,7 GHz, op til 4,1 GHz maks. boost-clockfrekvens, 8 MB L3-cache, 4 kerner, 8 tråde)
Maksimal hukommelse	32 GB DDR4-3200 MHz RAM ⁷ Begge slots er kun tilgængelige/kan opgraderes af it-afdelingen eller folk, der selv udfører vedligeholdelsesarbejde. Understøtter hukommelse med to kanaler.
Hukommelsessokler	2 SODIMM
Internt storage	2 TB op til 512 GB PCIe® NVMe™ M.2 Value SSD TLC ⁸ 128 GB op til 256 GB PCIe® NVMe™ M.2 SSD-drev ⁸
Skærmstørrelse (diagonalt, metrisk)	33,8 cm (13,3")
Skærm	13,3", FHD (1920 x 1080), touch, IPS, BrightView, Corning® Gorilla® Glass 5, 400 nits, lavt strømforbrug, 72 % NTSC; 13,3", FHD (1920 x 1080), touch, IPS, BrightView, Corning® Gorilla® Glass 5, 250 nits, 45 % NTSC; 13,3", FHD (1920 x 1080), touch, IPS, micro-edge, BrightView, Corning® Gorilla® Glass 5, 1000 nits, 72 % NTSC med HP Eye Ease ^{13,14,15}
Tilgængelige grafikkort	Integreret: AMD Radeon™-grafikkort (Understøtter HD-afkodning, DX12, HDMI 2.0.)
Lyd	To stereohøjttalere, to mikrofoner
Teknologier til trådløs forbindelse	(Kompatibel med Miracast-certificerede enheder.)
Hukommelseskortenhed	1 microSD (tilbehør)
Porte og stik	2 SuperSpeed USB Type-A 5 Gbps signalhastighed (1 opladning; 1 SuperSpeed USB Type-C® 10 Gbps signalhastighed (USB-strømforsyning, DisplayPort™ 1.4); 1 stereo kombineret hovedtelefon-/mikrofonstik; 1 HDMI 2.0; 1 strømstik ; (HDMI-kabel skal købes separat.)
Inputenheder	HP Premium-tastatur – væskeafvisende, bagbelyst tastatur med afløb og DuraKeys ¹² ; Clickpad med understøttelse af multibetøring;
Kommunikation	Realtek Wi-Fi 6 RTL8852BE 802.11a/b/g/n/ax (2 x 2) og Bluetooth® 5.3 trådløst kort; Qualcomm® FastConnect™ 6900 Wi-Fi 6E (2 x 2) og Bluetooth® 5.3 trådløst kort ^{9,10,11} ;
Kamera	720p HD-kamera (fremadrettet); IR-kamera (udvalgte modeller) ¹³
Software	HP Connection Optimizer; Understøtter HP Hotkey; HP Support Assistant; myHP; HP Privacy-indstillinger; HP Notifications; HP QuickDrop; HP PC Hardware Diagnostics Windows; Køb Office (sælges separat) ^{16,17}
Tilgængelig software	HP Smart Support ⁵⁷
Sikkerhedsstyring	Absolute Persistence-modul; HP DriveLock og Automatic DriveLock; HP Secure Erase; HP Sure Click; HP Sure Sense; BIOS-opdatering via netværk; HP Sure Admin; HP BIOSphere Gen6; TPM 2.0 integreret sikkerhedschip (Common Criteria EAL4+ og FIPS 140-2 niveau 2-certificeret); HP Sure Start Gen7; HP Wake on WLAN; HP Tamper Lock; ^{20,21,22,23,24,25,26,33}
Sikkerhedssoftwarelicenser	HP Wolf Pro Security Edition ³⁶
Fingeraftrykslæser	Fingeraftrykssensor (udvalgte modeller)
Administrative funktioner	HP Driver Packs (download); HP Client Catalog (download); HP Manageability Integration Kit Gen4 (download); HP Image Assistant Gen5 (download) ^{18,19}
Strømforsyning	Ekstern HP Smart 65 W-vekselstrømsadapter; Ekstern HP Smart 65 W EM-vekselstrømsadapter; Ekstern HP Smart 45 W-vekselstrømsadapter; HP Smart 65 W USB Type-C®-adapter; HP Smart 45 W USB Type-C®-adapter ^{29,30}
Batteritype	3-cellers HP-litiumion-polymerbatteri på 42 Wh med lang levetid ^{28,29}
Mål	30,85 x 22,29 x 1,79 cm
Vægt	Fra 1,45 kg; (Vægten afhænger af konfigurationen. Inkluderer ikke strømadapter.)
Miljømærker	EPEAT-registrerede® konfigurationer er tilgængelige; CECP; SEPA; TCO STAR-certificerede konfigurationer er tilgængelige ³²
Energy Star-certificeret (seriefast)	ENERGY STAR®-certificeret
Garanti	HP Services tilbyder 1 års eller 3 års begrænset garanti og 90 dages softwaregaranti i nogle lande. Batterier har som standard en begrænset garanti på et år. Se http://www.hp.com/support/batterywarranty/ for yderligere batterioplysninger. Der er også mulighed for at få service på stedet og udvidet dækning. HP Care Pack Services er udvidede serviceaftaler, der forlænger den begrænsede standardgaranti. Brug HP Care Pack Services-søgeværktøj på http://www.hp.com/go/cpc til at finde det rette serviceniveau for dit HP-produkt.

HP Pro x360 435 13,3" G9 bærbar pc

Tilbehør og services (medfølger ikke)

HP 635 Multi-Device Wireless Mouse



På farten. På kontoret. Med en eller flere enheder. Ligegyldigt, hvordan du arbejder, eller hvad du arbejder på, så kan denne mus bruges. Behagelig og med programmerbare knapper, der kan brugertilpasses, samt Bluetooth®-forbindelse er den også fleksibel.

Produktnummer: 1D0K2AA

¹ Musen skal parres med enhederne; alle enheder skal være på det samme netværk og have HPAC-software installeret.

² Liste over programmer: Zoom, Sketchup, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator.

HP Renew Business 14,1" taske til laptop



Nu kan du have god samvittighed i forhold til den taske, du bruger til at beskytte din laptop. Renew Business rygsækken til 14,1" laptop er udformet, så den beskytter og holder orden på dit tilbehør, samtidig med at den er praktisk, miljøvenlig og slidstærk og nem at gøre ren.

Produktnummer: 3E5F9AA

¹ Sporing af enhed er ikke inkluderet.

² Lysol Disinfectant Spray Type C (EPA. 777-54-AA) kan benyttes til at rengøre (HP-produkt) op til 50 gange. Læs mere i Lysols vejledning.

HP 975 trådløst tastatur med dobbelt tilstand



Nu kan du gøre dit tastatur til dit helt eget og samtidig få glæde af en forbedret tasteoplevelse. Du opnår dette, fordi du kan tilslutte op til 3 enheder enten via Bluetooth® eller USB-A. Vi har også inkluderet vigtige funktioner som praktiske, lydsvage taster med blødt tilbageslag, hvor af 20+ kan programmeres med genveje, kontrollerbar bagbelysning og et genopladeligt batteri med lang levetid.

Produktnummer: 3Z726AA

¹ Batteritid baseret på 5 dage om ugen, 8 timer om dagen. Den faktiske batterilevetid varierer afhængigt af brug og miljøforhold og reduceres naturligt med tiden og som følge af brug.

² Aktiveret med HP Accessory Center-software (HPAC). HP Accessory Center-software (HPAC) kan downloades gratis i Microsoft Store eller Apple Store.

HP USB-stereoheadset G2



Sæt stikket i, så er du klar til tale og lytte tydeligt — hele dagen. Med støjrreducering, behageligt design og nem tilpasning gør den behagelige lyd det nemt for dig til at skifte fra opkald til opkald uden afbrydelser eller frustration.

Produktnummer: 428K6AA

¹ Google-testet for at opfylde Chromebook-kompatibilitetsstandarder.?

² Produktet fungerer sammen med enheder, som kører den nyeste version af Chrome OS og er certificerede til at opfylde Googles kompatibilitetsstandarder. Google er ikke ansvarlig for driften af dette produktet eller opfyldelse af sikkerhedskrav. Chromebook- og Works With Chromebook-mærket tilhører Google LLC.

HP USB-C-hub til rejsebrug G2



Udvid nemt din laptops tilslutningsmuligheder, når du arbejder på farten med HP USB-C Travel Hub G2.¹ Tilføj en ekstra skærm² og dit tilbehør, oplad din laptop og telefon — alt sammen med en USB-C™-kabeltilslutning.

Produktnummer: 7PJ38AA

¹ Understøtter multifunktions-USB-C™ (video, opladning og USB 3.1) og USB Type-C™ Thunderbolt-kompatible porte.

² Understøtter en enkelt skærm på op til 4960 x 2160 ved 30 Hz (2-bane DP kun via HDMI) eller 1920 x 1200 ved 60 Hz via VGA.

HP Pro x360 435 13,3" G9 bærbar pc

Fodnoter, meddelelser

² Multi-core er designet til at øge visse softwareprodukters ydeevne. Denne teknologi vil ikke nødvendigvis være en fordel for alle kunder eller softwareprogrammer. Ydeevne og clockfrekvens varierer afhængigt af programbelastningen samt hardware- og softwarekonfiguration. AMD's nummering er ikke et udtryk for clockhastigheden. AMD-processorer skal konfigureres i forbindelse med køb.

³ Der kræves trådløst adgangspunkt samt forbindelse til internettet, som skal købes separat. Der er et begrænset antal offentlige trådløse adgangspunkter til rådighed. Wi-Fi 6 (802.11ax) er bagudkompatibel med tidligere 802.11-specifikationer.

⁴ USB-C®-dockingstation medfølger ikke og skal købes separat.

⁵ P-Wolf Security for Business kræver Windows 10, omfatter forskellige HP sikkerhedsfunktioner og fås på HP Pro-, Elite-, Workstations og RPOS-produkter. Se produktspecifikationerne vedrørende de omfattede sikkerhedsfunktioner og krav til operativsystem.

⁶ Kræver Windows OS.

⁷ HP SureStart Gen7 fås til udvalgte HP-pc'er.

⁸ HP SureSense fås på udvalgte HP-pc'er med styresystemerne Windows 10 Pro, Windows 10 Enterprise, Windows 11 Pro eller Windows 11 Enterprise.

⁹ Den integrerede HP SureView Reflect-integreret privacy-skærm er ekstraudstyr, som skal konfigureres i forbindelse med køb og er designet til brug i liggende format.

¹⁰ Fremadvendt kamera er ekstraudstyr, der skal konfigureres i forbindelse med køb.

¹¹ HP Pro Slim Rechargeable Pen med opladningsstation sælges separat eller som ekstraudstyr.

¹² HP Tamper Lock skal aktiveres af kunden eller din administrator.

¹³ Ekstraudstyr, som skal konfigureres på købstidspunktet.

Fodnoter, tekniske specifikationer

¹ Nogle funktioner kan ikke bruges i alle udgaver og versioner af Windows. Systemerne kræver muligvis opgradering og/eller separat anskaffelse af hardware, drivere, software eller BIOS-opdateringer, hvis alle Windows-funktionerne skal kunne anvendes. Windows bliver automatisk opdateret og aktiveret. Kræver internet med høj hastighed og Mikrosoft-konto. Der skal muligvis betales gebyrer til internetudbyderen, og med tiden kan der komme ekstrakrav i forbindelse med opdateringer. Se <http://www.windows.com>.

² Windows 10 Pro-softwaren er forudinstalleret på dette system, og licens til Windows 11 Pro-software og klargøring til gendannelsessoftware medfølger. Der kan kun benyttes én Windows-softwareversion ad gangen. Hvis du vil skifte mellem versionerne, skal den ene version først afinstalleres, før den nye installeres. Kontrollér, at alle data (filer, billeder mv.) er sikkerhedskopieret, før du afinstallerer og installerer operativsystemet, så du ikke mister data.

³ Multicore er udviklet med henblik på at forbedre visse softwareprodukters funktion. Denne teknologi vil ikke nødvendigvis være en fordel for alle kunder eller softwareprogrammer. Ydeevnen og clock-frekvensen afhænger af belastningen fra programmer samt konfigurationen af hardware og software. AMD's nummering er ikke et udtryk for clock-frekvensen.

⁴ Processorhastigheden angiver maksimal ydeevne. Processorerne kører med lavere hastigheder i tilstanden batterioptimering.

⁵ Ydeevnen for Max Boost-klokkens varierer, afhængigt af hardware-, software- og systemkonfigurationen.

⁶ I overensstemmelse med Microsofts supportpolitik understøtter HP ikke operativsystemerne Windows 8 eller Windows 7 på produkter, der er konfigureret med 7. generation af Intel og AMD-processorer (eller nyere). Ydermere udbydes der ikke drivere til Windows 8 eller 7 på <http://www.support.hp.com>.

⁷ Da hukommelsesmodulerne fra nogle tredjeparter ikke lever op til branchestandarderne, anbefales det at bruge HP-hukommelsesmoduler for at sikre kompatibilitet. Hvis du blander hukommelseshastigheder, vil systemet køre på den laveste hukommelseshastighed.

⁸ I forbindelse med lagerrevér GB = 1 milliard byte, TB = 1 billion byte. Den faktiske formaterede kapacitet er mindre. Op til 30 GB (til Windows) er reserveret til systemgendannelsessoftware.

⁹ Wi-Fi 6E kræver en Wi-Fi 6E-router og Windows 11 for at kunne fungere på 6 GHz-båndet. Der er et begrænset antal offentlige trådløse adgangspunkter til rådighed. Wi-Fi 6E er bagudkompatibel med tidligere 802.11-specifikationer. Og er tilgængelig i lande, hvor Wi-Fi 6E understøttes.

¹⁰ Der kræves trådløst adgangspunkt samt forbindelse til internettet, som skal købes separat. Der er et begrænset antal offentlige trådløse adgangspunkter til rådighed. Wi-Fi 6 er bagudkompatibel med tidligere 802.11-specifikationer.

¹¹ Miracast er en trådløs teknologi, din computer kan bruge til at projicere din skærm til tv'er, projektorer og streaming.

¹² Bagbelyst tastatur fås som ekstraudstyr.

¹³ Det kræver FHD-/HD-indhold at se billeder i FHD/HD.

¹⁴ Opløsningen afhænger af skærmens egenskaber samt indstillingerne for opløsning og farvedybde.

¹⁵ Den faktiske lysstyrke bliver lavere med touch-skærmen.

¹⁶ HP Support Assistant kræver Windows og internetadgang.

¹⁷ HP QuickDrop kræver internetadgang og Windows 10-pc eller nyere med forhåndsinstalleret HP QuickDrop-app og enten en Android-enhed (telefon eller tablet) med Android 7 eller nyere med Android HP QuickDrop-appen installeret og/eller en iOS-enhed (telefon eller tablet) med iOS 12 eller nyere med iOS HP QuickDrop-appen installeret.

¹⁸ HP's driverpakker er ikke forudinstalleret, men kan downloades på <http://www.hp.com/go/clientmanagement>.

¹⁹ HP Manageability Integration Kit kan downloades fra <http://www.hp.com/go/clientmanagement>.

²⁰ Absolute firmware-modul leveres deaktiveret og kan kun aktiveres ved køb af et licensabonnement og fuld aktivering af softwareagenten. Licensabonnementer kan købes, så de gælder i perioder på flere år. Servicen er begrænset. Spørg Absolute om tilgængelighed uden for USA. Visse betingelser gælder. Få flere oplysninger på <https://www.absolute.com/about/legal/agreements/absolute/>.

²¹ HP Secure Erase til demotoder, som er fastlagt i National Institute of Standards and Technology specialudgivelsen 800-88 "Clear" sanitation method. HP Secure Erase understøtter ikke platforme med Intel® Optane™.

²² HP SureClick kræver Windows 10 eller nyere. Se flere oplysninger på https://bit.ly/2PrLT6A_SureClick.

²³ HP SureSense er tilgængelig på udvalgte HP-pc'er med Windows 10 Pro, Windows 10 Enterprise, Windows 11 Pro eller Windows 11 Enterprise OS.

²⁴ HP SureAdmin kræver Windows 10 eller nyere, HP BIOS, HP Manageability Integration Kit fra <http://www.hp.com/go/clientmanagement> og HP SureAdmin Local Access Authenticator-smartphoneapp fra Android- eller Apple-store.

²⁵ Funktionerne i HP BIOSphere Gen6 kan variere afhængigt af platform og konfiguration.

²⁶ HP SureStart Gen7 fås på udvalgte HP-pc'er og kræver Windows 10 eller nyere.

²⁷ HP fingeraftryksensor er ekstraudstyr og skal konfigureres i forbindelse med køb.

²⁸ Faktiske watt-timer (Wh) for batteri vil variere afhængigt af designkapacitet. Batteriets kapacitet reduceres naturligt med holdbarhed, tid, brug, miljø, temperatur, systemkonfiguration, indlæste apps, funktioner, strømstyringsindstillinger og andre faktorer.

²⁹ Genoplader dit batteri op til 50 % inden for 30 minutter, når systemet er slukket eller i stand-by-tilstand. En strømadapter på mindst 65 W er påkrævet. Når opladningen har opnået en kapacitet på 50 %, fortsætter opladningen ved normal hastighed.

Opladningen kan variere med +/- 10 % afhængigt af systemets tolerance.

³⁰ Udbuddet kan variere fra land til land.

³¹ 1 års og 3 års begrænset garanti og 90-dages begrænset softwaregaranti afhænger af land. Batterier har som standard en begrænset garanti på 1 år. Få flere oplysninger om batteriet på <http://www.hp.com/support/batterywarranty/>. Der er også mulighed for at få service på stedet og udvidet dækning. HP Care Pack Services er udvidet serviceaftale, der forlænger den begrænset standardgaranti. Brug HP Care Pack Services-søgeværktøj på <http://www.hp.com/go/kpc> til at finde det rette serviceniveau for dit HP-produkt.

³² Baseret på US EPEAT®-registrering i overensstemmelse med IEEE 1680.1-2018 EPEAT®. Status varierer fra land til land. Få yderligere oplysninger på www.epeat.net.

³³ HP Tamper Lock skal aktiveres af kunden eller administrator.

³⁴ HP Wolf Security for Business kræver Windows 10 eller nyere, omfatter forskellige HP sikkerhedsfunktioner og fås på HP Pro-, Elite-, RPOS-Workstation-produkter. Se produkt detaljer om de inkluderede sikkerhedsfunktioner og krav til operativsystem.

³⁵ HP Smart Support indsamler automatisk det mest nødvendige telemetri i forbindelse med første opstart af produktet for at kunne levere konfigurationsdata og tilstandsindsigter på enhedsniveau. Det fås forudinstalleret på udvalgte produkter via HP Factory Configurations Services; eller kan downloades. Få flere oplysninger om aktivering af HP Smart Support, eller download fra <http://www.hp.com/smart-support>.

Tilmeld dig for at få opdateringer hp.com/go/getupdated

© Copyright 2023 HP Development Company, L.P. Oplysningerne heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og tjenester findes i de udtrykkelige garantierklæringer, der følger med produkterne og tjenesterne. Intet heri udgør eller må tolkes som en yderligere garanti. HP er ikke ansvarlig for tekniske eller redaktionelle fejl eller udeladelser i dette dokument.

AMD og Radeon er varemærker tilhørende Advanced Micro Devices, Inc. Bluetooth er et varemærke tilhørende dets indehaver og bruges af HP Inc. under licens. DisplayPort™ og DisplayPort™-logoet er varemærker, der ejes af Video Electronics Standards Association (VESA®) i USA og andre lande. USB type-C® og USB-C® er registrerede varemærker tilhørende USB Implementers Forum. SDXC er et registreret varemærke tilhørende SD-3C i USA, andre lande eller begge. ENERGY STAR er et registreret varemærke tilhørende det amerikanske miljøagentur (U.S. Environmental Protection Agency). Alle andre varemærker tilhører deres respektive ejere.

