



HP ZBook Studio 15,6" G8 Mobile Workstation PC

Kraft til at slippe kreativiteten fri

Lige fra tastatur til skærm er vores ZBook Studio designet til at have ydeevnen til store arbejdsmængder. Gengiv eller visualiser i realtid, samarbejd via fjernadgang, og spil fra alle steder. Med så meget kraft i så lille en indpakning får du endelig en enhed, du kan bruge til det hele.



*Billedet kan variere fra det reelle produkt

HP anbefaler Windows 11 Pro til virksomheder

Alt den kraft, som du skal bruge

- Med op til NVIDIA RTX™ A5000- eller NVIDIA® GeForce RTX™ 3080 laptop-GPU'er ¹ og Intel® Core™ i9 vPro® CPU'er ^{1,3,8} kan du animere på få sekunder og gengive eller visualisere i realtid. Og du kan dele denne kraft med ZCentral Remote Boost, når dine teammedlemmer har brug for et boost.²

En transformerende visuel oplevelse

- Stol på det, du ser på skærmen. HP DreamColor-skærm med 100 % DCI-P3-dækning giver dig fuldstændig farvenøjagtighed. Nu med en opdateringshastighed på 120 Hz, som giver dig glidende bevægelser ved videoer med høj hastighed, animation og gaming.⁴

Tynd, let og designet til brug hvor som helst

- En vægt på under 1,81 kg,⁵ lang batteritid og indbygget støjdemping gør denne elegante pc til en enhed, du kan arbejde og spille på, uanset hvor du er. Skal du holde fokus? Højttalere fintunet fra B&O omgiver dig med fyldig lyd.
- Arbejd alle steder fra uden at gå på kompromis med ydeevne eller sikkerhed med Windows 11, som giver dig alle HP's teknologier til samarbejde og tilslutning.
- Professionelle NVIDIA RTX™ GPU'er giver den ydeevne, professionelle skal bruge, samt fleksibilitet til at arbejde alle steder fra i en kompakt pc.¹
- Få professionel visualisering og problemfri gengivelse af dine største projekter med næstgenerations NVIDIA® GeForce RTX™-grafik.¹
- Tag multitasking til et nyt niveau med Intel® Core™ i9 vPro®-processor^{1,3,8}, som er designet til at håndtere komplekse programmer med mange tråde som f.eks. Adobe Premiere Pro®, og med hurtig clockfrekvens kan du booste din hastighed på enkelttrådede programmer som f.eks. Autodesk® 3ds Max®⁹
- Kom hurtigt gennem projekter med op til 32 GB RAM¹⁰, der giver hurtig gengivelse, redigering og simulering.
- Kom hurtigt gennem flere opgaver, og drop eksterne drev med op til 2 TB lokal NVMe-lagringsplads.^{11,12}
- Højttalere fintunet fra B&O omgiver dig med en fyldig lyd, så du hører musikken, sådan som lydteknikerne havde tiltænkt det.
- Tilslut til alt, hvad du har brug for, med et stort udvalg af tilslutningsmuligheder: Dual USB-C® Thunderbolt™, HDMI,^{13,14} mini DisplayPort™,^{15,16} USB 3.0-opladerport, stik til hovedtelefoner og AC-port.
- Vær klar til at arbejde, så snart inspirationen er der. Uden slumretilstand eller slukket-tilstand sikrer den moderne standbyfunktion, at dit udstyr er forbundet og klar on demand, når du har brug for det.
- Overfør filer via Wi-Fi® op til 3 x hurtigere Wi-Fi 6¹⁷

HP ZBook Studio 15,6" G8 Mobile Workstation PC Tabel over specifikationer



*Billedet kan variere fra det reelle produkt	
Tilgængelige operativsystemer	Windows 11 Pro ¹ Windows 11 Home – HP anbefaler Windows 11 Pro til erhverv ¹ Windows 11 Home Single Language – HP anbefaler Windows 11 Pro til erhverv ¹ Windows 11 Pro (Windows 11 Enterprise fås med mængdelicensaftale) ¹ Windows 10 Pro ¹ Windows 10 Home – HP anbefaler Windows 11 Pro til erhverv ¹ Windows 10 Home Single Language – HP anbefaler Windows 11 Pro til erhverv ¹ Windows 10 Pro (Windows 10 Enterprise fås med en mængdelicensaftale) ¹ Ubuntu 20.04 ²⁸ FreeDOS 3.0 (Enheden leveres med Windows 10 og en gratis Windows 11-opgradering eller kan være indlæst med Windows 11. Tidspunktet for opdatering kan variere afhængigt af enhed. Funktioner og programtilgængelighed kan variere fra land til land. Visse funktioner kræver specifik hardware (se specifikationer for Windows 11).)
Processorfamilie ^{3,4,5,6,11}	11. generations Intel® Core™ i7 – processor; 11. generations Intel® Core™ i9 – processor
Tilgængelige processorer ^{3,4,5,6,11}	Intel® Core™ i7 – 11800H med Intel® UHD Graphics (basisfrekvens på 2,3 GHz, op til 4,6 GHz med Intel® Turbo Boost Technology, 24 MB L3-cache og 8 kerner); Intel® Core™ i7 – 11850H med Intel® UHD Graphics (basisfrekvens på 2,5 GHz, op til 4,8 GHz med Intel® Turbo Boost Technology, 24 MB L3-cache, 8 kerner), understøtter Intel® vPro® Technology; Intel® Core™ i9 – 11900H med Intel® UHD Graphics (basisfrekvens på 2,5 GHz, op til 4,9 GHz med Intel® Turbo Boost Technology, 24 MB L3-cache og 8 kerner); Intel® Core™ i9 – 11950H med Intel® UHD Graphics (basisfrekvens på 2,6 GHz, op til 5,0 GHz med Intel® Turbo Boost Technology, 24 MB L3-cache, 8 kerner), understøtter Intel® vPro® Technology
Produktfarve	Turbosølv
Maksimal hukommelse	32 GB DDR4-3200 ikke-ECC SDRAM ^{8,9} Fastloddet hukommelse. Understøtter hukommelse med to kanaler.
Internt storage	256 GB op til 2 TB PCIe® Gen 3 x4 NVMe™ M.2 SSD ¹⁰ op til 512 GB PCIe® NVMe™ M.2 SED SSD-drev ¹⁰
Skærmstørrelse (diagonal, metrisk)	39,6 cm (15,6")
Skærm	15,6" FHD (1920 x 1080), IPS, uden genskær, 400 nits, lavt strømforbrug, 72 % NTSC; 15,6" FHD (1920 x 1080), IPS, uden genskær, 1000 nits, 72 % NTSC, integreret HP SureView Reflect privacy-skærm; 15,6" 4K UHD (3840 x 2160), 120 Hz, IPS, uden genskær, 600 nits, HDR 400, 100 % DCI-P3, HP DreamColor; 15,6", 4K UHD (3840 x 2160), OLED, multitouch-aktiveret, UWVA, BrightView, Corning® Gorilla® Glass 5, 400 nits, 100 % DCI-P3 ^{7,15,16,29,27,29}
Tilgængelige grafikkort	Integreret: Intel® Iris® X*-grafik kort ^{8,19,20,21,22,32} Diskret: NVIDIA® GeForce RTX™ 3060 (6 GB dedikeret GDDR6-hukommelse); NVIDIA® GeForce RTX™ 3070 (8 GB GDDR6 dedikeret); NVIDIA® GeForce RTX™ 3080 (16 GB GDDR6 dedikeret); NVIDIA® 11200 (4 GB dedikeret GDDR6-hukommelse); NVIDIA RTX™ A2000 (4 GB dedikeret GDDR6-hukommelse); NVIDIA RTX™ A3000 (6 GB dedikeret GDDR6-hukommelse); NVIDIA RTX™ A4000 (8 GB dedikeret GDDR6-hukommelse); NVIDIA RTX™ A5000 (16 GB dedikeret GDDR6-hukommelse) ^{12,13,18,21,22,23,50,52}
Lyd	Lyd fra B&O, stereohøjtalere (2 tweeters og 2 woofers), HP World Facing Microphone, digitale mikrofoner med dobbelt system, funktionstaster til at skruer op og ned for lyden, kombineret mikrofon- og hovedtelefonstik, HD-lyd med 150 Hz bas
Hukommelseskortenhed	1 SD 7.0-mediekortlæser
Porte og stik	Venstreside: 1 kombineret hovedtelefon/mikrofon; 1 SuperSpeed USB Type-A, 5 Gbps signalhastighed (opladning); 1 slot til nano-sikkerhedslås ^{12,13} ; Højreside: 1 strømstik; 1 Mini DisplayPort™ 1.4; 2 Thunderbolt™ 4 med USB4™ Type-C® 40 Gbps signalhastighed (USB-strømforsyning, DisplayPort™ 1.4, HP Sleep and Charge) ^{54,56} ; (Mini DisplayPort- og HDMI-begrænsninger til grafik kort er angivet i fodnote 54 og fodnote 56); Ekstraporte: 1 HDMI 2.0
Inputenheder	HP Z Command Keyboard – væskeafvisende, bagbelyst tastatur i fuld størrelse med afløb og DuraKeys; HP Premium Quiet Keyboard – væskeafvisende, bagbelyst tastatur i fuld størrelse med afløb og DuraKeys; HP RGB Keyboard – fuld størrelse, RGB-bagbelyst tastatur pr. tast ⁵⁷ ; Klikkefelt med billedsensor og glasoverflade understøtter stryg og tryk med flere fingre
Kommunikation	WLAN: Intel® Wi-Fi 6 AX201 (2 x 2) og Bluetooth® 5.2 trådløst kort, vPro®; Intel® Wi-Fi 6 AX201 (2 x 2) og Bluetooth® 5.2 trådløst kort, non-vPro®;
Kamera	720p HD IR-kamera ^{16,17}
Software	Bing-søgning for IE 11; Køb af Office; HP Hotkey Support; HP Noise Cancellation Software; HP Performance Advisor; HP Support Assistant; Integreret understøttelse af Miracast; HP Connection Optimizer; HP Privacy Settings; HP QuickDrop; Software til datavidenskab; HP Easy Clean; HP PC Hardware Diagnostics; HP Z Central Remote Boost 2020-software til Z Workstation; Tile™-applikation; Windows 10 Cloud Recovery Client; 1 måned gratis prøveperiode på Adobe®, ^{30,33,51,55,57,58}
Tilgængelig software	HP Smart Support
Sikkerhedsstyring	Absolute Persistence-modul; HP Device Access Manager; HP Power On Authentication; Trusted Platform Module TPM 2.0 Embedded Security Chip; Master Boot Record Security; Godkendelse før systemstart; HP SureClick; Windows Defender; HP Secure Erase; HP Manageability Integration Kit; HP SureSense; HP BIOSphere Gen6; HP SureStart Gen6; HP SureAdmin; HP Image Assistant; MS BitLocker-kryptering; Slot til nano-sikkerhedslås; HP SureRecover Gen4; HP SureRun Gen4; HP Client Security Manager Gen7; HP SureRecover Gen4 med Embedded Reimaging; ^{34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,49}
Fingeraftrykslæser	Fingeraftrykslæser (udvalgte modeller)
Strømforsyning	HP Smart 150 W ekstern AC-strømadapter; Ekstern HP Slim Smart 200 W vekselstrømsadapters ⁴⁸
Batteritype	6-cellers HP-litiumion-polymerbatteripå 83 Wh med lang levetid ^{26,47}
Batteritid	Op til 9 timer og 30 minutter ⁴⁴
Opladningstid for batteriet	Understøtter HP's hurtig opladning af batteri: ca. 50% på 30 minutter
Mål	35,4 x 23,46 x 1,79 cm (uden touchteknologi); 35,4 x 23,46 x 1,75 cm (med touchteknologi)
Vægt	Frå 1,79 kg; (Vægten varierer med konfigurationen og komponenterne.)
Miljømærker	ENERGY STAR®-certificeret; EPEAT® Gold-registreret i USA ⁴⁵
Miljøspecifikationer for bæredygtighed	Lavhalogen ⁴⁶
Garanti	3 års (3/3/0) begrænset garanti omfatter 3 år med reservedele og arbejdskraft. Ingen reparation på stedet. Vilkår og betingelser varierer fra land til land. Der gælder visse begrænsninger og undtagelser.

HP ZBook Studio 15,6" G8 Mobile Workstation PC

Tilbehør og services (medfølger ikke)

HP Nano-kabellås med nøgle



Lås din bærbare pc eller tablet-pc på kontoret og offentlige steder med mange mennesker ved at sætte den fast til en sikker overflade med den tynde HP Nano-kabellås med nøgle.
Produktnummer: 1AJ39AA

HP 950MK – trådløs og genopladelig mus og tastatur



Få produktivitet uden rod samt nem og strømlinet tilslutning og hurtig opsætning med HP Link-5 som med plug and play er klar til brug med det elegante HP Wireless Rechargeable 950 MK-mus og -tastatur.

Produktnummer: 3M165AA

¹ Visse husholdningsservietter er sikre at anvende til rengøring af HP Elite Presenter Mouse, HP Premium-tastaturet (trådløst og USB) og det kablede HP-desktop 320 KB tastatur/mus op til 1.000 servietter. Se servietproducentens instruktioner vedrørende desinfektion og HP's rengøringsvejledning til måder at rengøre på, som er testet af HP i hvidbogen How to Sanitize Your HP Device.

HP Thunderbolt Dock G2 med kombinationskabel



Få endnu bedre docking og produktivitet med vores mest alsidige Thunderbolt™-dock, den lille, avancerede HP Thunderbolt-dock G2. Den er designet til at give et fleksibelt arbejdsområde og netværksadministration¹ og giver mulighed for USB-C™²-enhedstilslutning samt valgfri integreret lyd.³

Produktnummer: 3TR87AA

¹ Funktioner til avanceret administration, f.eks. WoL og MAC Address Pass-Through i alle driftstilstande udelukkende på HP Elite x2 1012 G2, HP Pro x2 612 G2, HP EliteBook 1040 G4, HP EliteBook x360 1020, 1030 G2, 800 G5, 700 G5, 600 G4, 400 G5 og G4 HP's mobile arbejdsstationer pr. 17. januar 2018.

² Notebooks skal understøtte branchestandarderne for USB-C™-strøm, video og USB-C™- samt Thunderbolt-branchestandardene.

HP's 3-års hardwaresupport næste hverdag på stedet til Notebooks



Du får 3 års hardwaresupport næste hverdag på stedet udført af en HP-kvalificeret tekniker til din computerenhed, hvis problemet ikke kan løses via fjernsupport.

Produktnummer: U02BQE

HP ZBook Studio 15,6" G8 Mobile Workstation PC

Fodnoter, meddelelser

- ¹ Ekstraudstyr, som skal konfigureres på købstidspunktet
- ² HP ZCentral Remote Boost-sender er ikke forhandsinstalleret på Z Workstations, men kan downloades og køres på alle Z-desktops og -laptops uden køb af licens til og med 2022. For enheder uden Z-sender kan der købes individuelle licenser eller flydende licenser pr. samtidigt kørende versioner og køb af ZCentral Remote Boost-software er påkrævet. ZCentral Remote Boost Sender til hardware, som ikke er Z, kræver en licens og Windows 10-, RHEL/CentOS- (7 eller 8) eller UBUNTU 18.04- eller 20.04 LTS-operativsystemer, macOS (10.14 eller nyere) operativsystem og ThinPro 7.2 understøttes kun på modtagersiden. Kræver netværksadgang. Softwaren kan downloades på hp.com/ZCentralRemoteBoost.
- ³ Der kræves Windows 10 Pro 64 bit, en vPro-understøttet processor, vPro-aktiveret chipset, vPro-aktiveret LAN- og/eller WLAN-kort og TPM 2.0 for at opnå fuld Intel® vPro®-funktionalitet. Visse funktioner kræver ekstra software fra tredjepart for at kunne køre.
- ⁴ Læs mere på <http://intel.com/vpro>
- ⁵ DreamColor er til køb, der skal konfigureres ved køb.
- ⁶ Vægt fra. Vægten afhænger af konfigurationen.
- ⁸ Multicore er designet til at forbedre visse softwareprodukters ydeevne. Brug af denne teknologi vil ikke nødvendigvis være en fordel for alle kunder eller softwareprogrammer. Ydeevne og clockfrekvens varierer afhængigt af programbelastningen og konfigurationen af din hardware og software. Intels numrering, branding og/eller navngivning er ikke et udtryk for større ydeevne.
- ⁹ Adobe Premier Pro® og Autodesk® 3ds Max® sælges separat.
- ¹⁰ Op til 32 GB er ekstraudstyr, der skal konfigureres ved køb.
- ¹¹ I forbindelse med harddiske GB = 1 milliard byte. TB = 1 billion byte. Den faktiske kapacitet efter formatering er mindre. Op til 30 GB på systemdisken (Windows 10) er reserveret til systemgendannelsessoftware.
- ¹² Konfigurerbare funktioner kan tilkøbes
- ¹³ HDMI-kabler skal købes separat.
- ¹⁴ HDMI-port kan kun fås i en konfiguration med integreret grafik eller Nvidia Quadro-grafik i T-serien.
- ¹⁵ Mini DisplayPort-kabler skal købes separat.
- ¹⁶ Mini DisplayPort fås kun i en konfiguration med NVIDIA-grafik i RTX-serien.
- ¹⁷ Wi-Fi 6 giver op til 3 x hurtigere filoverførsel end Wi-Fi® 5. Baseret på minimumskravene Wi-Fi 5 80 MHz og Wi-Fi 6 160 MHz ved overførsel af filer mellem to enheder, der er forbundet til den samme router. Kræver en trådløs router, der sælges separat, og som understøtter 802.11ax (Wi-Fi 6). Kun tilgængelig i lande, hvor 802.11ax understøttes.

Fodnoter, tekniske specifikationer

- ¹ Nogle funktioner kan ikke bruges i alle udgaver og versioner af Windows. Systemerne kræver muligvis opgradering og/eller separat anskaffelse af hardware, drivere, software eller BIOS-opdateringer, hvis alle Windows-funktioner skal kunne anvendes. Windows bliver automatisk opdateret og aktiveret. Kræver internet med høj hastighed og Microsoft-konto. Der skal muligvis betales gebyrer til internetudbyderen, og med tiden kan der komme ekstrakrav i forbindelse med opdateringer. Se <http://www.windows.com>.
- ³ Processorhastigheden angiver den maksimale ydeevne; processorerne kører med lavere hastigheder i batterioptimeringsstilstand.
- ⁴ Intel® Turbo Boost-ydeevnen varierer, afhængigt af hardware-, software- og systemkonfigurationen. Få flere oplysninger på www.intel.com/technology/turboboost.
- ⁵ I overensstemmelse med Microsofts supportpolitik understøtter HP ikke operativsystemerne Windows 8 eller Windows 7 på produkter, der er konfigureret med 7. generations Intel- og AMD-processorer eller nyere. Desuden er det ikke muligt at hente drivere til Windows 8 eller 7 på <http://www.support.hp.com>.
- ⁶ Der kræves Windows 10 Pro 64 bit, en vPro-understøttet processor, vPro-aktiveret chipset, vPro-aktiveret LAN- og/eller WLAN-kort og TPM 2.0 for at opnå fuld Intel® vPro®-funktionalitet. Visse funktioner kræver ekstra software fra tredjepart for at kunne køre.
- ⁷ Læs mere på <http://intel.com/vpro>
- ⁸ Den faktiske lysstyrke vil være lavere med HP SureView eller touchskærm.
- ⁹ Hukommelsen er loddet fast og kan ikke opgraderes.
- ¹⁰ Hukommelseskonfigurationen kan være begrænset til bestemte CPU-/GPU-konfigurationer.
- ¹⁰ I forbindelse med lagedrev er GB = 1 milliard byte. TB = 1 billion byte. Den faktiske, formaterede kapacitet er mindre. Op til 35 GB (til Windows) er reserveret til systemgendannelsessoftware.
- ¹¹ Multicore er designet til at forbedre visse softwareprodukters ydeevne. Brug af denne teknologi vil ikke nødvendigvis være en fordel for alle kunder eller softwareprogrammer. Ydeevne og clockfrekvens varierer afhængigt af programbelastningen og konfigurationen af din hardware og software. Intels numrering, branding og/eller navngivning er ikke et udtryk for større ydeevne.
- ¹² HDMI 2.0 fungerer sammen med dedikeret grafik og Intel(r) Iris Xe Graphics. Bemærk: Til Nvidia Discrete Gfx kan det understøtte HDMI 2.1, undtagen GPU af QN20-P1 SKU (HDMI 2.0-understøttelse).
- ¹³ HDMI 2.0-stik er udstyret med Intel® UHD Graphics og/eller NVIDIA Quadro T1000- eller T2000-konfigurationer; miniDP 1.4-stik er udstyret med konfigurationer med NVIDIA Quadro RTX 3000 eller højere
- ¹⁴ Kræver trådløst adgangspunkt og internetforbindelse, som sælges separat. Der er et begrænset antal offentlige trådløse adgangspunkter til rådighed. Wi-Fi 6 er bagudkompatibelt med tidligere 802.11-specifikationer. Specifikationerne for Wi-Fi 6 (802.11ax) foreligger kun ikladdede og er ikke endegyldige. Hvis de endegyldige specifikationer afviger fra kladdede specifikationer, kan det få indflydelse på laptoppens mulighed for at kommunikere med andre 802.11ax-enheder. Kun tilgængelig i lande, hvor 802.11ax understøttes.
- ¹⁵ Der kræves HDMI-indhold, før du kan se billeder i UHD.
- ¹⁶ Visning af HD-billeder kræver HD-indhold.
- ¹⁷ Windows Hello-ansigtsgkendelse benytter et kamera, der er specielt konfigureret til nær-infrarød (IR) billedbehandling, til at godkende og låse Windows-enheder op samt til at låse dit Microsoft Passport op.
- ¹⁸ Både UMA- og Discrete-konfigurationer understøtter 4 uafhængige skærme (både Intel- og NVIDIA-grafikkort). UMA/DIS-tilstand skal lukkes, eller kan der kun bruges 3 skærmeksternt. Maks. opløsning = 4K ved 60 Hz (DP1) og 2,5K ved 60 Hz (DP2) og HD (VGA) ELLER 4K ved 60 Hz (én DP-port) og 4K ved 60 Hz (Type-C-udgangsport ved brug af en Type-C-til-DP-adapter).
- ¹⁹ Intel GPU og NVIDIA® GPU til T1200 laptop: Understøtter HD-afkodning, DX12 HDMI2.0, DP 1.4, HDCP 2.2 via DP op til 5K ved 60 Hz (w/ DSC) eller 8K ved 60 (med DSC) og via HDMI op til 4K ved 60 Hz
- ²⁰ Delt ved hukommelse (UMA) anvender en del af den samlede systemhukommelse til grafisk ydeevne. Systemhukommelse, der er forbundet i skærmen, kan ikke bruges af andre programmer.
- ²¹ HDMI-kabel skal købes separat.
- ²² GPU-konfigurationer kan være begrænset til specifikke GPU-/hukommelseskonfigurationer
- ²³ MiniDP-kabel skal købes separat.
- ²⁴ HP Z Command Keyboard er kun tilgængeligt i USA.
- ²⁵ HP SureView er ekstraudstyr og skal konfigureres ved køb. Kan anvendes i ligende.
- ²⁶ Faktisk watt-timer (Wh) for batteri vil variere afhængigt af designkapacitet. Batteriets kapacitet reduceres naturligt med opbevaring, tid, brug, miljø, temperatur, systemkonfiguration, indlæste apps, funktioner, strømstyringsindstillinger og andre faktorer.
- ²⁷ Skærmulighederne kan være begrænset til bestemte CPU-/GPU-konfigurationer.
- ²⁸ Ikke alle funktioner findes i alle udgaver eller versioner af Ubuntu. Systemerne kræver muligvis opgradering og/eller separat anskaffelse af hardware, drivere, software eller BIOS-opdateringer, hvis alle Ubuntu-funktioner skal kunne anvendes. Ubuntu kan opdateres automatisk. Internetudbydere kan opkræve gebyrer, og der kan med tiden gælde yderligere krav for opdatering.
- ²⁹ Opløsningen afhænger af skærmens egenskaber samt indstillingerne for opløsning og farvedybde.
- ³⁰ HP ZCentral Remote Boost-sender er ikke forhandsinstalleret på Z Workstations, men kan downloades og køres på alle Z-desktops og -laptops uden køb af licens til og med 2022. For enheder uden Z-sender kan der købes individuelle licenser eller flydende licenser pr. samtidigt kørende versioner og køb af ZCentral Remote Boost-software er påkrævet. ZCentral Remote Boost Sender til hardware, som ikke er Z, kræver en licens og Windows 10-, RHEL/CentOS- (7 eller 8) eller UBUNTU 18.04- eller 20.04 LTS-operativsystemer, macOS (10.14 eller nyere) operativsystem og ThinPro 7.2 understøttes kun på modtagersiden. Kræver netværksadgang. Softwaren kan downloades på hp.com/ZCentralRemoteBoost.
- ³¹ Miracast er en trådløs teknologi, som kan bruges på computeren, når du vil projicere skærmen til fjernsyn, projektor og streaming-afspillere, der understøtter Miracast. Du kan bruge Miracast, når du vil dele det, du sidder med på computeren, eller afspille dashshow. Få flere oplysninger på <http://windows.microsoft.com/en-us/windows-8/project-wireless-screen-miracast>.
- ³² Andre NVIDIA dGPU: Understøtter HD-afkodning, DX12 HDMI2.1, DP 1.4, HDCP 2.3 via DP op til 5K ved 60 Hz (w/ DSC) eller 8K ved 60 (med DSC og kræver 2 skærmhoveder) og via HDMI op til 8K ved 60 Hz (med DSC og kræver 2 skærmhoveder)
- ³³ HP Connection Optimizer kræver Windows 10.
- ³⁴ HP BIOSphere Gen6 kræver Windows 10 og er tilgængelig på HP Pro- og Elite-pc'er. Funktioner kan variere afhængigt af platform og konfigurationer
- ³⁵ Absolute-agenten er slæbt fra levering og aktiveres, når kunden aktiverer et betalt abonnement. Abonnenter kan købes, så de gælder i perioder på flere år. Service er begrænset. Kontakt Absolute for at få oplysninger om mulighederne uden for USA. Absolute Recovery Guarantee er en begrænset garanti. Der gælder visse betingelser. Få flere oplysninger på <http://www.absolute.com/kompany/legal/agreements/compurchase-agreement>. Data Delete er en valgfri tjeneste, som leveres af Absolute Software. Hvis den anvendes, er Absolute Recovery Guarantee ugyldig. Kundene skal først underskrive en aftale om forhåndsgodkendelse og enten indhente en pinkode eller købe flere RSA SecurID-tokens fra Absolute Software for at kunne bruge Data Delete-tjenesten.
- ³⁶ HP SureRun Gen4 er tilgængelig på udvalgte HP-pc'er og kræver Windows 10.
- ³⁷ HP Manageability Integration Kit kan downloades fra <http://www.hp.com/go/clientmanagement>.
- ³⁸ Stik til sikkerhedslås sælges separat.
- ³⁹ HP Client Security Manager Gen7 kræver Windows og er tilgængelig på udvalgte HP Elite- og Pro-pc'er.
- ⁴⁰ HP SureRecover Gen4 er tilgængelig på udvalgte HP-pc'er og kræver Windows 10 og en åben netværksforbindelse. For at undgå at miste data skal du sikkerhedskopiere vigtige filer, data, fotos, videoer osv., inden du bruger HP SureRecover. Netværksbaseret gendannelse via wi-fi-fås kun på pc'er med Intel Wi-Fi-modul.
- ⁴¹ HP SureRecover Gen4 med Embedded Rem imaging er ekstraudstyr, der kræver Windows 10 og skal konfigureres ved køb. Du kan sikkerhedskopiere vigtige filer som data, fotos, videoer osv. inden brug for at undgå tab af data. Netværksbaseret gendannelse via wi-fi-fås kun på pc'er med Intel Wi-Fi-modul.
- ⁴² HP SureClick kræver Windows 10. Se https://bit.ly/2Plt6A_SureClick for at få flere oplysninger
- ⁴³ HP SureStart Gen6 fås på udvalgte HP-pc'er og kræver Windows 10.
- ⁴⁴ Batteriets levetid afhænger af produktmodel, konfiguration, indlæste programmer, funktioner, brug, trådløs funktionalitet og strømstyringsindstillinger. Batteriets maksimale kapacitet reduceres naturligt med tiden og afhængigt af brug. Se mere i MobileMark 18 batteri-benchmarktesten <https://bapco.com/products/mobilemark-2018/>.
- ⁴⁵ Baseret på US EPEAT®-registrering i overensstemmelse med IEEE 1680. 1-2018 EPEAT®. EPEAT®-status varierer fra land til land. Gå til www.epeat.net for at få flere oplysninger.
- ⁴⁶ Ekstern strømforsyning, strømledninger, kabler og ekstern enhed er ikke inkluderet i pakken. Reserverede anskaffelser er kun muligvis ikke inkluderet i pakken.
- ⁴⁷ Understøtter HP Fast Charge-teknologi
- ⁴⁸ 150 W strømadapter er ikke tilgængelig med Nvidia RTX™ A3000 eller højere konfigurationer
- ⁴⁹ HP SureAdmin kræver Windows 10, HP BIOS, HP Manageability Integration Kit, der kan downloades på <http://www.hp.com/go/clientmanagement>, og HP SureAdmin Local Access Authenticator-smartphone-app fra Android store eller Apple store.
- ⁵⁰ NVIDIA® GeForce RTX™ 3060-grafik og NVIDIA® GeForce RTX™ 3080-grafik muligheder fås i landet i halvdelen af 2021
- ⁵¹ HP Easy Clean kræver Windows 10 RS3 og deaktiverer kun tastatur, touchskærm og klikkefelt. Porte deaktiveres ikke. Serenegrøns instruktioner i brugervejledningen.
- ⁵² NVIDIA A5000 RTX™-grafik muligheder fås i landet i halvdelen af 2021
- ⁵³ Baseret på US EPEAT®-registrering i overensstemmelse med IEEE 1680. 1-2018 EPEAT®. Status varierer fra land til land. Se mere på www.epeat.net.
- ⁵⁴ HDMI 2.1 til udvalgte modeller NVIDIA® T1200, der understøtter HDMI 2.0 og NVIDIA RTX™ A2000, der understøtter HDMI 2.1
- ⁵⁵ HP QuickDrop kræver internetadgang og Windows 10-pc med forhåndsinstalleret HP QuickDrop-app og enten en Android-enhed (telefon eller tablet) med Android 7 eller nyere med Android HP QuickDrop-appen installeret og/eller en iOS-enhed (telefon eller tablet) med iOS 12 eller nyere med iOS HP QuickDrop-appen installeret.
- ⁵⁶ HP QuickDropPort 1.4 til udvalgte modeller NVIDIA RTX™ A2000, NVIDIA RTX™ A3000, NVIDIA RTX™ A4000, NVIDIA RTX™ A5000, NVIDIA® GeForce RTX™ 3060, NVIDIA® GeForce RTX™ 3070, NVIDIA® GeForce RTX™ 3080
- ⁵⁷ Til kræver Windows 10. Der kan være funktioner, der kræver tilkøb af Tile Premium-abonnement. Ringe-funktion ikke tilgængelig på HP Elite G8 Laptops. Tile-programmet til Windows 10 kan downloades fra Windows Store. Mobil app kan downloades fra App Store og Google Play. Kræver iOS 11 eller nyere eller Android 6.0 eller nyere. Se <https://support.thetileapp.com/hc/en-us/articles/200424778> for at få flere oplysninger. HP Tile fungerer, så længe der er strøm på computerens batteri.
- ⁵⁸ Tilbuddet gælder i hele verden (undtagen Kina og land med embargo eller lande, som er begrænset af gældende lovgivning eller regulativer) til nye og eksisterende abonnenter, som er fyldt 18 år. Klik på Adobe-ikonet i startmenuen for at indlæse 1 månedes prøveversion af udvalgte Adobe-software. Softwaren er knyttet til enheden og kan ikke overføres. Hvis du vil tilmede dig automatisk fornyelse af abonnementet, skal du angive betalingsmetoden i forbindelse med tilmelding. Når du angiver en betalingsmetode, bliver dit abonnement automatisk fornyet til den valuta, der er gældende på fornyelsesdatoen. Hvis du opsig, inden den gratis prøveperiode udløber, koster det dig ikke noget. Du kan til enhver tid opsig via din Adobe Account-side eller ved at kontakte Kundesupport. Se de gældende priser på Adobe Spark og de øvrige Adobe-produkter i tilbuddet. Tilbuddet gælder ikke Education, OEM eller flerlicenskunder. Kræver tilgængelighed i modtagerens område. Yderligere vilkår og betingelser kan gælde. UGYLDIG PÅ STEDER MED FORBUD ELLER LOVMÆSSIGE BEGRÆNSNINGER.
- ⁵⁹ SD 7.0-mediælæsere understøtter SD 4.0-kort med SD 3.0-hastigheder med enhver SD 7.0-vært. SD 7.0 kort tilgængelighed forventes senere i 2021.

Tilmeld dig for at få opdateringer hp.com/go/getupdated

© Copyright 2023 HP Development Company, L.P. Oplysningerne heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og tjenester findes i de udtrykkelige garantierklæringer, der følger med produkterne og tjenesterne. Intet heri udgør eller må tolkes som en yderligere garanti. HP er ikke ansvarlig for tekniske eller redaktionelle fejl eller udeladelser i dette dokument.

Intel, Core, Optane, Celeron, Pentium, Iris, XMM og Thunderbolt er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Intel Corporation eller dets datterselskaber i USA og andre lande. AMD, Ryzen, Athlon og Radeon er varemærker tilhørende Advanced Micro Devices, Inc. Bluetooth er et varemærke tilhørende de indehaver og bruges af HP Inc. under licens. NVIDIA og GeForce er varemærker og/eller registrerede varemærker tilhørende NVIDIA Corporation i USA og andre lande. USB type-C® og USB-C® er registrerede varemærker tilhørende USB Implementers Forum. DisplayPort™ og DisplayPort™-logoet er varemærker, der ejes af Video Electronics Standards Association (VESA®) i USA og andre lande. McAfee og McAfee LiveSafe er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende McAfee LLC i USA og andre lande. ENERGY STAR er et registreret varemærke tilhørende det amerikanske miljøagentur (U.S. Environmental Protection Agency). Alle andre varemærker tilhører deres respektive ejere.

Februar 2023



