



HP EliteBook 840 14" G9 bærbar pc

Skab helt nye standarder til virksomheden

Flyt barrieren for hybridt arbejde med HP EliteBook 840. Denne laptop til virksomheder har nye funktioner til møder, produktivitet og sikkerhed, som er nemme at administrere i et hybridt arbejdsmiljø.



*Billedet kan variere fra det reelle produkt

HP anbefaler Windows 11 Pro til virksomheder

Gør det trygt at samarbejde

- I vores nye, hybride arbejdsverden er en god samarbejdsoplevelse vigtig. HP EliteBook 840, som drives af HP Presence³, har et 5 MP kamera⁴ med automatisk registrering (ekstraudstyr), lyd fra Bang & Olufsen og 5G (ekstraudstyr)⁵ gør det muligt for brugerne at oprette forbindelse stort set alle steder fra og giver en mere personlig oplevelse.

Forbedringer i virksomhedens ydeevne

- Ydeevnen bliver hele tiden bedre med den nye teknologi, som driver HP EliteBook 840. Den nye skærm med størrelsesforhold på 16:10 reducerer behovet for at scrolle ved at vise mere vertikalt indhold end på en skærm med størrelsesforholdet 16:9. DDR5-hukommelse og OCI Gen4 SSD'er giver dig hurtig adgang til dit arbejde.

Gør din pc personlig

- Optimer HP Presence³ lyd og video til omgivelserne og tilpas nemt indstillingerne i myHP-appen.⁶ Maksimer pc'ens ydeevne, komfort og svartid med HP Context Aware.⁷
- HP Wolf Security for Business skaber et hardwareforstærket forsvar, der altid er aktiveret og robust. Lige fra BIOS til browser, over, i og under operativsystemet er disse løsninger, som konstant videreudvikles, med til at beskytte din pc mod nye trusler.⁹
- HP's justering af bagbelysning omfatter dobbelt billedsensorer i høj kvalitet, som arbejder sammen om at skabe balance mellem for- og baggrundslyset og kontrast. Sørg for, at du bliver set tydeligt uden at baggrunden skal sløres.⁸
- Flyt dig lidt rundt uden at miste seernes opmærksomhed i forbindelse med videoopkald med HP Auto Frame.¹²
- HP Context Aware giver AI-baseret optimering for at maksimere ydeevnen, når du arbejder ved et bord, komfort, når du arbejder fra dit skød, og hurtighed, når du arbejder på farten.⁷
- HP Dynamic Voice Leveling forstærker automatisk mikrofonen for at optimere din stemme inden for 3 meter fra pc'en. AI-baseret støjreduktion 2.0 anvender støjfiltreringsteknologi til at forbedre lyd- og videomødeoplevelsen, også selv om du har maske på.⁸
- Aktiver hardware- og softwarenyheder fra HP med myHP-appen. Dette ene dashboard giver adgang til indstillinger for møder og den programmerbare tast og meget mere.⁶
- Pc'en indeholder mindst 30 % genanvendt genbrugsplast i rammen og mindst 50 % genanvendt genbrugsplast i tasterne, og yderemballage er fra 100 % bæredygtige kilder.^{10,11}
- Dit "kontor" kan være lige der, hvor du har brug for det, og du kan oprette forbindelse stort set alle steder med HP EliteBook 840 med understøttelse af op til 5G trådløs bredbåndsteknologi (ekstraudstyr) med 4 x 4 antenner, der giver hurtig upload- og downloadhastighed.⁵
- Beskyt din pc mod websteder og skrivebeskyttede vedhæftede Microsoft Office- og PDF-filer, der indeholder malware, ransomware eller virus med hardwareforstærket sikkerhed fra HP Sure Click.¹²
- Blokér øjeblikkeligt nysgerrige øjne fra at se din skærm med HP Sure View Reflect (tilkøb), der gør, at din skærm ikke kan læses fra siden.¹⁹

HP EliteBook 840 14" G9 bærbar pc Tabel over specifikationer



*Billedet kan variere fra det reelle produkt	
Tilgængelige operativsystemer	Windows 11 Pro ¹ Windows 11 Pro Education ¹ Windows 11 Home – HP anbefaler Windows 11 Pro til erhverv ¹ Windows 11 Home Single Language ¹ Windows 11 Pro (Windows 11 Enterprise eller Windows 10 Enterprise fås med en mængdelicensaftale) ¹ Windows 11 Pro (med forhåndsinstalleret Windows 10 Pro - nedgradering) ^{1,2} FreeDOS
Processorfamilie ³	12. generations Intel® Core™ i7 - processor; 12. generations Intel® Core™ i5 - processor
Tilgængelige processorer ^{3,4,5,6,13}	Intel® Core™ i5 - 1235U (basisfrekvens på 1,3 GHz, op til 4,4 GHz med Intel® Turbo Boost Technology, 12 MB L3-cache, 10 kerne, 12 tråde); Intel® Core™ i5 - 1240P (basisfrekvens på 1,7 GHz, op til 4,4 GHz med Intel® Turbo Boost Technology, 12 MB L3-cache, 12 kerne, 16 tråde); Intel® Core™ i7 - 1255U (basisfrekvens på 1,7 GHz, op til 4,7 GHz med Intel® Turbo Boost Technology, 12 MB L3-cache, 10 kerne, 12 tråde); Intel® Core™ i7 - 1260P (basisfrekvens på 1,6 GHz, op til 4,6 GHz med Intel® Turbo Boost Technology, 18 MB L3-cache, 12 kerne, 16 tråde); Intel® Core™ i5 - 1245U (basisfrekvens på 1,6 GHz, op til 4,4 GHz med Intel® Turbo Boost Technology, 12 MB L3-cache, 10 kerne, 12 tråde), understøtter Intel® vPro® Technology; Intel® Core™ i5 - 1250P (basisfrekvens på 1,7 GHz, op til 4,4 GHz med Intel® Turbo Boost Technology, 18 MB L3-cache, 12 kerne, 16 tråde), understøtter Intel® vPro® Technology; Intel® Core™ i5 - 1265U (basisfrekvens på 1,6 GHz, op til 4,8 GHz med Intel® Turbo Boost Technology, 12 MB L3-cache, 10 kerne, 12 tråde), understøtter Intel® vPro® Technology; Intel® Core™ i7 - 1270P (basisfrekvens på 1,6 GHz, op til 4,7 GHz med Intel® Turbo Boost Technology, 18 MB L3-cache, 12 kerne, 16 tråde), understøtter Intel® vPro®-teknologi; Intel® Core™ i7 - 1280P (basisfrekvens på 1,8 GHz, op til 4,8 GHz med Intel® Turbo Boost Technology, 24 MB L3-cache, 14 kerne, 20 tråde), understøtter Intel® vPro®-teknologi
Maksimal hukommelse	64 GB DDR5-4800 MHz RAM ^{4,2} Understøttelse af Dual channel-funktionalitet.
Hukommelsessokler	2 SODIMM
Internt storage	256 GB op til 2 TB PCIe® Gen4x4 NVMe™ M.2 SSD TLC ⁷ 256 GB op til 512 GB PCIe® Gen4x4 NVMe™ M.2 SED SSD TLC ⁷ 256 GB op til 512 GB PCIe® NVMe™ Value M.2 SSD ⁷
Skærmstørrelse (diagonal, metrisk)	35,6 cm (14")
Skærm	14", WUXGA (1920 x 1200), touch, IPS, uden genskær, 250 nits, 45 % NTSC; 14", WUXGA (1920 x 1200), IPS, uden genskær, 250 nits, 45 % NTSC; 14", WUXGA (1920 x 1200), IPS, uden genskær, 400 nits, lavt strømforbrug, 100 % sRGB med HP EyeEase; 14", WUXGA (1920 x 1200), IPS, uden genskær, 1000 nits, 100 % sRGB, HP SureView Reflect - integreret privacy-skærm med HP EyeEase ^{16,17,18,19}
Tilgængelige grafik kort	Integreret: Intel® Iris® X®-grafik kort ¹⁵
Lyd	Lyd fra B&O, to stereohøjtalere og to fremadvendte mikrofoner
Teknologier til trådløs forbindelse	(Kompatibel med Miracast-certificerede enheder.)
Porte og stik	1 HDMI 2.0; 2 Thunderbolt™ 4 med USB4™ Type-C® 40 Gbps signalhastighed (USB-strømforsyning, DisplayPort™ 1.4); 2 SuperSpeed USB Type-A 5 Gbps signalhastighed (1 opladning) ¹² ; (HDMI-kabel skal købes separat.); Ekstraporte: 1 Smartcard-læser (ekstraudstyr); 1 ekstern Nano SIM-slut til WWAN ¹⁴
Inputenheder	HP Premium-tastatur – væskeafvisende, bagbelyst tastatur med afløb og DuraKeys; Klikkefelt, der understøtter stryg og tryk med flere fingre Microsoft Precision Touchpad;
Kommunikation	HP-modul med NXP NFC Controller NPC300 I2C NCI; Intel® Wi-Fi 6E AX211 (2 x 2) og Bluetooth® 5,3 trådløst kort, vPro®; Intel® Wi-Fi 6E AX211 (2 x 2) og Bluetooth® 5,3 trådløst kort, ikke-vPro® ^{8,9,10,11,13} ; Intel® XMM™ 7560 LTE Advanced Pro Cat 16; Intel® 5G-løsning 5000; Modul til nærfeltskommunikation (NFC)
Kamera	5 MP-kamera; IR-kamera (udvalgte modeller) ¹⁶
Software	HP Connection Optimizer; HP Image Assistant; HP Hotkey Support; HP MAC Address Manager; HP Support Assistant; HP Easy Clean; HP Power Manager; myHP; HP Privacy-indstillinger; Touchpoint Customizer til erhvervsbrug; HP Notifications; HP QuickDrop; HP Quick Touch; HP PC Hardware Diagnostics Windows; Køb Office (sælges separat) ^{20,34}
Tilgængelig software	HP Smart Support ²⁷
Sikkerhedsstyring	Absolute Persistence-modul; HP DriveLock og automatisk DriveLock; HP Secure Erase; HP Sure Click; HP Sure Sense; BIOS-opdatering via netværk; HP Sure Admin; HP BIOSphere Gen6; HP Client Security Manager Gen7; Secured-core pc-kompatibel; TPM 2.0 integreret sikkerhedschip (Common Criteria EAL4+ og FIPS 140-2 niveau 2-certificeret); HP Sure Start Gen7; HP Wake på WLAN; HP Tamper Lock; HP Sure Run Gen5; HP Sure Recover Gen5; ^{23,24,26,27,28,29,30,31,45}
Sikkerhedssoftwarelicenser	HP Wolf Pro Security Edition ⁵⁶
Fingeraftrykslæser	Fingeraftryks sensor (udvalgte modeller)
Administrative funktioner	HP Client Management Script Library (download); HP Driver Packs (download); HP Manageability Integration Kit Gen4 (download); HP Image Assistant Gen5 (download); HP Patch Assistant (download); HP Cloud Recovery; HP Connect til Microsoft Endpoint Manager ^{21,22,39,40,41}
Strømforsyning	HP Smart 65 W USB Type-C®-adapter; HP Smart 45 W USB Type-C®-adapter ³⁵
Batteritype	3-cellers HP polymerbatteri med lang levetid, 38 Wh; 3-cellers HP polymerbatteri med lang levetid, 51 Wh ⁴⁴
Batteritid	Op til 14 timer ²⁵
Mål	31,56 x 22,4 x 1,92 cm
Vægt	Fra 1,36 kg; (Vægten afhænger af konfigurationen.)
Miljømærker	EPEAT-registrerede® konfigurationer er tilgængelige; SEPA; TCO STAR-certificerede konfigurationer er tilgængelige ³⁶
Energy Star-certificeret (seriefast)	ENERGY STAR®-certificeret
Certificering og overensstemmelser	GS-mærke
Miljøspecifikationer for bæredygtighed	Lavt halogenindhold ³⁸
Garanti	1 års garanti og 90-dages begrænset softwaregaranti afhængigt af land. Batterier har som standard en begrænset garanti på 1 år. Få flere oplysninger om batteri på http://www.hp.com/support/batterywarranty/ . Der er også mulighed for at få service på stedet og udvidet dækning. HP CarePack Services er udvidet serviceaftale, der forlænger den begrænsede standardgaranti. Brug HP CarePack Services-søgeværktøj på http://www.hp.com/go/tpc til at finde det rette serviceniveau for dit HP-produkt.

HP EliteBook 840 14" G9 bærbar pc

Tilbehør og services (medfølger ikke)

HP Renew Business 14,1" taske til laptop



Nu kan du have god samvittighed i forhold til den taske, du bruger til at beskytte din laptop. Renew Business rygsækken til 14,1" laptop er udformet, så den beskytter og holder orden på dit tilbehør, samtidig med at den er praktisk, miljøvenlig og slidstærk og nem at gøre ren.

Produktnummer: 3E5F9AA

¹ Sporing af enhed er ikke inkluderet.

² Lysol Disinfectant Spray Type C (EPA. 777-54-AA) kan benyttes til at rengøre (HP-produkt) op til 50 gange. Læs mere i Lysols vejledning.

HP 950MK – trådløs og genopladelig mus og tastatur



Få produktivitet uden rod samt nem og strømlinet tilslutning og hurtig opsætning med HP Link-5 som med plug and play er klar til brug med det elegante HP Wireless Rechargeable 950 MK-mus og -tastatur.

Produktnummer: 3M165AA

¹ Visse husholdningsservietter er sikre at anvende til rengøring af HP Elite Presenter Mouse, HP Premium-tastaturet (trådløst og USB) og det kablede HP-desktop 320 KB tastatur/mus op til 1.000 servietter. Se servietproducentens instruktioner vedrørende desinfektion og HP's rengøringsvejledning til måder at rengøre på, som er testet af HP i hvidbogen How to Sanitize Your HP Device.

HP USB-stereoheadset G2



Sæt stikket i, så er du klar til at tale og lytte tydeligt — hele dagen. Med støjrreducering, behageligt design og nem tilpasning gør den behagelige lyd det nemt for dig til at skifte fra opkald til opkald uden afbrydelser eller frustration.

Produktnummer: 428K6AA

¹ Google-testet for at opfylde Chromebook-kompatibilitetsstandarder.?

² Produktet fungerer sammen med enheder, som kører den nyeste version af Chrome OS og er certificerede til at opfylde Googles kompatibilitetsstandarder. Google er ikke ansvarlig for driften af dette produktet eller opfyldelse af sikkerhedskrav. Chromebook- og Works With Chromebook-mærket tilhører Google LLC.

HP USB-C-hub til rejsebrug G2



Udvid nemt din laptops tilslutningsmuligheder, når du arbejder på farten med HP USB-C Travel Hub G2.¹ Tilføj en ekstra skærm² og dit tilbehør, oplad din laptop og telefon – alt sammen med en USB-C™-kabeltilslutning.

Produktnummer: 7PJ38AA

¹ Understøtter multifunktions-USB-C™ (video, opladning og USB 3.1) og USB Type-C™ Thunderbolt-kompatible porte.

² Understøtter en enkelt skærm på op til 4960 x 2160 ved 30 Hz (2-bane DP kun via HDMI) eller 1920 x 1200 ved 60 Hz via VGA.

HP EliteBook 840 14" G9 bærbar pc

Fodnoter, meddelelser

³ HP Presence kræver myHP-app og Windows OS.

⁴ Valgfri funktion, der skal konfigureres på købstidspunktet.

⁵ 5G-modul er ekstraudstyr og skal konfigureres ved køb. AT&T og T-Mobile netværk understøttes i USA. Modul, der er designet til 5G-netværk, når operatører installerer ENDC (Evolved - Universal Terrestrial Radio Access New Radio Dual Connectivity) med både 100 MHz 5G NR- og LTE -kanalbåndbredde ved hjælp af 256QAM 4x4, som defineret af 3GPP, kræver aktivering og separat køb af kontrakt fra serviceudbyder. Spørg din serviceudbyder om dækning og tilgængelighed i dit område. Tilslutnings-, upload- og download hastighed afhænger af placering, miljø, netværksforhold og andre faktorer. 5G fås ikke til alle produkter eller i alle områder. Bagudkompatibel med 4G LTE- og 3G HSPA-teknologier. 5G-modul forventes tilgængeligt i udvalgte lande, hvor udbydere understøtter dette.

⁶ Kræver Windows OS.

⁷ Tilgængelig på udvalgte HP-pc'er med Windows 10 eller nyere og Intel-processorer.

⁸ Kræver myHP-app og Windows OS.

⁹ HP Wolf Security for Business kræver Windows 10 og nyere, omfatter forskellige HP sikkerhedsfunktioner og fås på HP Pro-, Elite-, Workstations og RPOS-produkter. Se produktspecifikationerne for at få oplysninger om inkluderede sikkerhedsfunktioner og krav til operativsystem.

¹⁰ Procentdelen af genbrugsplast er baseret på den definition, der er fastlagt i IEEE 1680.1-2018-standard.

¹¹ 100 % af den ydre emballage er fremstillet af genanvendte fibre fra certificeret bæredygtige kilder og genanvendte fibre. Stødbeskyttelsen er fremstillet af 100 % genanvendt træfiber og økologisk materiale. Bobleplast er fremstillet af > 90 % genbrugsplast.

¹² HP Auto Frame fås kun på 5 MP-kamera (ekstraudstyr) og skal konfigureres i forbindelse med køb. Kræver myHP-programmet og Windows OS.

¹³ Integreret HP Sure View Reflect-privatskærm er valgfrit ekstraudstyr, der skal konfigureres ved købet og er designet til brug i liggende tilstand.

Fodnoter, tekniske specifikationer

¹ Nogle funktioner kan ikke bruges i alle udgaver og versioner af Windows. Systemerne kræver muligvis opgradering og/eller separat anskaffelse af hardware, drivere, software eller BIOS-opdateringer, hvis alle Windows-funktioner skal kunne anvendes. Windows bliver automatisk opdateret og aktiveret. Kræver internet med høj hastighed og Microsoft-konto. Der skal muligvis betales gebyrer til internetudbyderen, og med tiden kan der komme ekstrakrav i forbindelse med opdateringer. Se <http://www.windows.com>.

² Windows 10 Pro-softwaren er forudinstalleret på dette system, og licens til Windows 11 Pro-software og klargøring til gendannelsessoftware medfølger. Der kan kun benyttes én Windows-softwareversion ad gangen. Hvis du vil skifte mellem versionerne, skal den ene version først afinstalleres, før den ny installeres. Kontrollér, at alle data (filer, billeder mv.) er sikkerhedskopieret, før du afinstallerer og installerer operativsystemer, så du ikke mister data.

³ Multicorer er udviklet med henblik på forbedring af visse softwareprodukters ydeevne. Brug af denne teknologi vil ikke nødvendigvis være en fordel for alle kunder eller softwareprogrammer. Ydeevne og clockfrekvens varierer afhængigt af programbelastningen og konfigurationen af din hardware og software. Intels nummerering, branding og/eller navngivning er ikke et udtryk for store ydeevne.

⁴ Processorhastigheden angiver maksimal ydeevne; Processorerne kræver med lavere hastigheder i tilstanden batterioptimering.

⁵ Intel® Turbo Boost-ydeevnen varierer afhængigt af hardware-, software- og systemkonfigurationen. Få flere oplysninger på www.intel.com/technology/turboboost.

⁶ I overensstemmelse med Microsofts supportpolitik understøtter HP ikke operativsystemerne Windows 8 eller Windows 7 på produkter, der er konfigureret med 7. generation af Intel og AMD-processorer (eller nyere). Ydermere udbydes der ikke drivere til Windows 8 eller 7 på <http://www.support.hp.com>.

⁷ I forbindelse med lagerrevér 1 GB = 1 milliard byte. TB = 1 billion byte. Den faktiske formaterede kapacitet er mindre. Der er reserveret op til 30 GB til systemgendannelsessoftware (Windows 10 og 11).

⁸ Wi-Fi 6E kræver en Wi-Fi 6E-routere, der sælges separat, for at kunne fungere på 6 GHz-båndet. Der er et begrænset antal offentlige trådløse adgangspunkter. Wi-Fi 6E er bagudkompatibel med tidligere 802.11-specifikationer. Og er tilgængelig i lande, hvor Wi-Fi 6E understøttes.

⁹ Miracast er en trådløs teknologi, din computer kan bruges til at projicere din skærm til tv'er, projektorer og streaming.

¹⁰ WWAN-modul er ekstraudstyr og kræver fabrikskonfiguration samt anskaffelse af en separat servicekontrakt. Spørg din tjenesteudbyder om dækning og tilgængelighed i dit område. Forbindelseshastigheder varierer som følge af placering, miljø, netværksforhold og andre faktorer. 4G LTE fås ikke til alle produkter eller i alle områder.

¹¹ Kategori 16 4G LTE-modulet i gigabitklassen er ekstraudstyr og skal konfigureres på fabrikken. Modulet, der er designet til download hastigheder på op til 1 Gbps, har 5 Carrier Aggregation og en kanalbåndbredde på 100 MHz og kræver aktivering samt en separat servicekontrakt. Bagudkompatibel med HSPA 3G-teknologier. Kontakt din serviceudbyder om dækning og tilgængelighed i dit område. Tilslutnings-, upload- og download hastighed afhænger af placering, miljø, netværksforhold og andre faktorer. 4G LTE findes ikke til alle produkter og i alle områder.

¹² SuperSpeed USB 20 Gbps fås ikke med Thunderbolt™ 4.

¹³ Intel vPro kræver Windows 10 Pro 64-bit eller nyere, en vPro-understøttet processor, vPro-aktiveret chip sæt, vPro-aktiveret LAN med ledning og/eller Wi-Fi 6E WLAN og TPM 2.0. Visse funktioner kræver ekstra software fra tredjepart for at kunne køre. Funktionerne i vPro® Essentials og Enterprise kan variere. Se <http://Intel.com/vpro>.

¹⁴ SIM-slot er ikke tilgængelig for brugeren uden WWAN-konfiguration.

¹⁵ Intel® Iris® X*-grafikfunktioner kræver, at systemet konfigureres med Intel® Core™ i5- eller i7-processor og to hukommelseskanaaler. Intel® Iris® X*-grafikkort med Intel® Core™ i5- eller i7-processor og en enkelt hukommelseskanaal vil kun fungere som UHD-grafik.

¹⁶ Visning af HD-billeder kræver HD-indhold.

¹⁷ Opløsningen afhænger af skærmens egenskaber samt indstillingerne for opløsning og farvedybde.

¹⁸ Den integrerede HP Sure View Reflect-privatskærm er en valgfri funktion, som skal konfigureres ved købet og er designet til brug i liggende format.

¹⁹ Den faktiske lysstyrke bliver lavere med touchskærm eller Sure View.

²⁰ HP Support Assistant kræver Windows og internetadgang.

²¹ HP's drivere pakker er ikke forudinstalleret, men kan downloades på <http://www.hp.com/go/clientmanagement>.

²² HP Manageability Integration Kit kan downloades fra <http://www.hp.com/go/clientmanagement>.

²³ Absolute firmware-modul leveres deaktiveret og kan kun aktiveres ved køb af et licensabonnement og fuld aktivering af softwareagenten. Licensabonnementer kan købes, så de gælder i perioder på flere år. Servicen er begrænset. Spørg Absolute, om den er tilgængelig uden for USA. Der gælder visse betingelser. Få flere oplysninger her: <https://www.absolute.com/about/legal/agreements/absolute/>.

²⁴ HP Secure Erase til demotejder, som er fastlagt i National Institute of Standards and Technology specialudgivelsen, 800-88 "Clear" sanitation method. HP Secure Erase understøtter ikke platforme med Intel® Optane™.

²⁵ Batteritid i Windows M11 afhænger af flere forskellige faktorer, herunder produktmodel, konfiguration, indlæste programmer, funktioner, forbrug, trådløs funktionalitet og strømstyringsindstillinger. Batteriets maksimale kapacitet reduceres med tiden, afhængigt af brugen. Få flere oplysninger på www.bapco.com.

²⁶ HP Sure Click kræver Windows 10 Pro eller nyere eller Enterprise. Få flere oplysninger på https://bit.ly/2Prt6A_SureClick.

²⁷ HP Sure Sense er tilgængelig på udvalgte HP-pc'er med Windows 10 Pro, Windows 10 Enterprise, Windows 11 Pro eller Windows 11 Enterprise OS.

²⁸ HP Sure Start Gen 7 er tilgængelig på udvalgte HP-pc'er og kræver Windows 10 eller nyere.

²⁹ HP Sure Run Gen 5 fås på udvalgte HP-pc'er og kræver Windows 10 og nyere.

³⁰ 5. generations HP Sure Recover med indlæjet geninstallation af systembilledet er ekstraudstyr, som kræver Windows 10 eller nyere og skal konfigureres ved købet. Du bør sikkerhedskopiere vigtige filer, data, fotos, videoer osv., så du ikke mister data. Netværksbaseret gendannelses ved brug af Wi-Fi kan muligvis på pc'er med Intel Wi-Fi-modul.

³¹ HP Sure Admin kræver Windows 10 eller nyere, HP BIOS, HP Manageability Integration Kit fra <http://www.hp.com/go/clientmanagement> og HP Sure Admin Local Access Authenticator-smartphone app fra Android- eller Apple-store.

³² Funktionerne i HP BIOSphere Gen 6 kan variere afhængigt af platform og konfiguration.

³³ HP QuickDrop kræver internetadgang, og Windows 10 pc'er forudinstalleret på HP QuickDrop-programmet og enten en Android-enhed (telefon eller tablet-pc), der kører Android 7 eller senere med Android HP QuickDrop-appen og/eller en iOS-enhed (telefon eller tablet-pc), der kører iOS 12 eller senere med iOS HP QuickDrop-appen.

³⁴ Udbuddet kan variere fra land til land.

³⁵ HP CarePacks sælges separat. Serviceniveauet og svartiden for HP CarePacks kan variere afhængigt af din geografiske placering. Servicen træder i kraft på hardwarens købsdato. Der gælder visse restriktioner og begrænsninger. Få flere oplysninger på www.hp.com/go/cpc. HP's serviceydelse er omfattet af HP's gældende vilkår og betingelser for serviceydelse, som kunden er gjort bekendt med i forbindelse med købet. Kunden kan have yderligere lovbestemte rettigheder i henhold til den gældende lokale lovgivning, og disse rettigheder påvirkes på ingen måde af HP's vilkår og betingelser for brug af serviceydelsen eller af HP's begrænsede garanti, der følger med HP-produktet.

³⁶ Baseret på US EPEAT®-registrering i overensstemmelse med IEEE 1680.1-2018 EPEAT®. Status varierer fra land til land. Se www.epeat.net for yderligere oplysninger.

³⁷ Eksterne strømforsyninger, strømkabler, kabler og tilbehør har ikke lavt halogenindhold. Service dele, der er anskaffet efter køb, har muligvis ikke lavt halogenindhold.

³⁸ HP Patch Assistant fås på udvalgte HP-pc'er med HP Manageability Kit, der administreres via Microsoft System Center Configuration Manager. HP Manageability Integration Kit kan downloades fra <http://www8.hp.com/us/en/ads/clientmanagementtooverview.html>.

³⁹ HP Cloud Recovery er tilgængelig for Z via HP, HP Elite og Pro stationære pc'er samt bærbare pc'er med Intel®- eller AMD-processorer og kræver en åben, almindelig netværksforbindelse. Bemærk: Du bør sikkerhedskopiere vigtige filer, data, fotos, videoer osv., så du ikke mister data. Få flere oplysninger på: <https://support.hp.com/us-en/document/05115630>.

⁴⁰ HP Connect til Microsoft Endpoint Manager fås via Market Place til HP Pro, Elite, Z og Salgsterminaler, der styres med Microsoft Endpoint Manager. Abonnement på Microsoft Endpoint Manager er påkrævet og skal købes separat. Netværksforbindelse er påkrævet.

⁴¹ Da hukommelsesmodulerne fra nogle tredjeparter ikke lever op til branchestandarderne, anbefales det at bruge HP-hukommelsesmoduler for at sikre kompatibilitet. Hvis du blander hukommelseshastigheder, vil systemet køre på den laveste hukommelseshastighed.

⁴² HP-fingeraftryksensor er ekstraudstyr og skal konfigureres ved køb.

⁴³ Faktisk watt-timer (Wh) for batteri varierer afhængigt af designkapacitet. Batteriets kapacitet reduceres naturligt med opbevaring, tid, brug, miljø, temperatur, systemkonfiguration, indlæste apps, funktioner, strømstyringsindstillinger og andre faktorer.

⁴⁴ Secured Core PC kræver en Intel® vPro®, AMD Ryzen™ Pro-processor eller Qualcomm®-processor med SD850 eller nyere og kræver 8 GB systemhukommelse eller mere. Secured Core PC-funktionalitet kan aktiveres fra fabrikken.

⁴⁵ HP Wolf Security for Business kræver Windows 10 eller nyere, omfatter forskellige HP sikkerhedsfunktioner og fås på HP Pro-, Elite-, RPOS - Workstation-produkter. Se produkt detaljer om de inkluderede sikkerhedsfunktioner og krav til operativsystem.

⁴⁶ HP Smart Support indsamler automatisk det mest nødvendige telemetri i forbindelse med første opstart af produktet for at kunne levere konfigurationsdata og tilstandsindsigter på enhedsniveau. Det fås forud installeret på udvalgte produkter via HP Factory Configurations Services, eller kan downloades. Få flere oplysninger om aktivering af HP Smart Support, eller download fra <http://www.hp.com/smart-support>.

Tilmeld dig for at få opdateringer hp.com/go/getupdated

© Copyright 2023 HP Development Company, L.P. Oplysningerne heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og tjenester findes i de udtrykkelige garantierklæringer, der følger med produkterne og tjenesterne. Intet heri udgør eller må tolkes som en yderligere garanti. HP er ikke ansvarlig for tekniske eller redaktionelle fejl eller udeladelser i dette dokument.

Intel, Core, Iris, Thunderbolt og Intel vPro er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Intel Corporation eller dets datterselskaber i USA og andre lande. USB Type-C® og USB-C® er registrerede varemærker tilhørende USB Implementers Forum. SDXC er et registreret varemærke tilhørende SD-3C i USA, andre lande eller begge. ENERGY STAR er et registreret varemærke tilhørende det amerikanske miljøagentur (U.S. Environmental Protection Agency). Alle andre varemærker tilhører deres respektive ejere.

